



## AMP |

### Amplificateur Reference 16 canaux avec 200 watts par canal

Amplificateur de référence 16 canaux de 200 watts par canal. Marantz HDAM, amplification de classe D et entrées symétriques de niveau ligne. Jumelez-le à l'AV 10 pour créer un home cinéma de tout premier ordre.

- Le son détaillé et immersif métamorphose votre pièce d'écoute
- Un design magnifique associé à un son riche et chaleureux
- 200 watts par canal en  $8\Omega$  / 400 watts par canal en  $4\Omega$
- 16 canaux pour les plus grands home-cinémas
- Le mode bi-amplification pilote les fréquences hautes et basses des haut-parleurs avec des amplis séparés.
- Le mode bridge combine deux canaux en un seul canal de 400 watts sur  $8\Omega$ .
- Une adéquation parfaite avec le processeur Marantz AV 10
- L'entrée symétrique XLR est idéale pour réduire le bruit d'entrée
- Un indicateur analogique impressionnant indique la sortie
- Les lumières latérales douces projettent une lueur chaude sur la surface avant de l'amplificateur



The Most Musical Sound

# AMP 10

## Spécifications techniques



Entrées/sorties		
Audio	Entrée principale de l'amplificateur	Symétrique et asymétrique : 16 canaux (Utilisation exclusive par un sélecteur)
Autres	Bornier de haut-parleur : Plaqué or / Vis normale	Type de borne en laiton (identique au MODEL 40n)
	Nombre de borniers de haut-parleurs	16
	Bi-amplification / Amplification BTL	Oui / Oui
	Indicateur de niveau	Oui
Fonctionnalités		
Nombre de canaux		16
Topologie HDAM		Etage d'entrée et haut parleur
Alimentation électrique: Section d'entrée		Transformateur toroidal
Alimentation électrique: Section de sortie		SMPS à courant élevé
Appareils audio de haute qualité		Oui
Des composants sur mesure		Oui
Châssis plaqué cuivre		Oui
Plaque inférieure à double couche		Oui
Blindage extensif		Oui
Contrôle		
Contrôle RS232 / Contrôle de l'ampli		Oui / Oui
Entrée Pilotage Infra Rouge		Oui
Marantz D Bus		Oui
Entrée/sortie Trigger DC		1 / 1

Spécifications	
Nombre d'amplificateurs de puissance	16
Puissance de sortie (8 ohms, 1 kHz, 0,05% 2 canaux en charge) Normal / BTL	200W / 400W
Puissance de sortie (4 ohms, 1 kHz, 0,7% 2 canaux en charge) Normal	400W
Puissance de sortie (8 ohms, 1 kHz, 0,7% 5 canaux en charge) Normal	200W
Généralités	
Affichage frontal	Indicateur de niveau
Mise à jour du micrologiciel via réseau / USB / RS232C	Non / Non / Oui
Mise hors tension automatique	Oui
Panneau frontal en métal	Oui
Consommation d'énergie	500W
Consommation d'énergie, sans son (ECO on / off)	140W
Consommation en mode veille	0,2W
Dimensions (L x P x H)	443 x 489 x 189 mm
Poids	19,8 kg
Code EAN	0747192137526
Contenu de la boîte	Appareil principal, guide de démarrage rapide, cordon d'alimentation, câble de commande de l'amplificateur, câble de commande de l'amplificateur, clé à bornier SP.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées par Marantz sans préavis.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

