


# SACD 30n

## Lecteur SACD/CD en réseau avec HEOS® intégré

Le SACD 30n est conçu pour satisfaire toutes les exigences de l'audiophile moderne, désireux de combiner une large collection de musique numérique aux principaux services de musique en ligne. Le SACD 30n est adapté aux évolutions à venir, en prenant en charge les formats de fichier allant jusqu'au quad-DSD 11.2 mHz et au PCM 384 kHz/32-bit, via USB-B/USB-DAC. S'accorde parfaitement à l'amplificateur intégré MODEL 30. Votre musique sonnera toujours mieux sur un Marantz.

- Lecteur SACD/CD avec streaming audio en réseau et mode DAC
- Réglé avec passion par les experts audio de Marantz
- Mécanisme CD/SACD exclusif de Marantz pour une excellente lecture des données
- Solution réseau HEOS® intégrée avec Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth.
- Accès à un vaste éventail de services comme Spotify, Amazon Music HD et Tidall.
- Streaming audio haute résolution, allant jusqu'à FLAC HD 192 et DSD5.6.
- Mode USB-B DAC prenant en charge PCM jusqu'à 384 kHz et DSD11.2.
- Marantz Musical Mastering pour un son analogique pur depuis n'importe quelle source numérique.
- Circuit HDAM Marantz pour un son net et hautement dynamique, avec peu de bruits
- Niveau fixe à faible bruit et sortie variable indépendante pour faire fonctionner directement les enceintes
- actives ou un amplificateur de puissance
- Amplificateur de casque de haute qualité avec gain ajustable.
- Contrôlable par télécommande, application et services de commande vocale (si disponible)..
- Disponible en noir et argent/or



Modern Musical Luxury

# SACD 30n
## Spécifications



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Lecteur audio réseau | • |
| Spotify Connect / Tidal / Deezer / autres (si disponible) | • / • / • / • |
| Amazon Prime Music HD | • |
| Bluetooth / AirPlay 2 | • / • |
| Roon Tested | • |
| Radio Internet | • |
| HEOS multi-pièces et streaming | • |
| Commande vocale – Fonctionne avec Amazon Alexa / Google Assist / Apple Siri | • / • / • |
| Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | • / • / • / • / • /- |
| Compatibilité disque de données : DSD / WAV / ALAC | • / • / • |
| Port USB pour clé USB | • |
| Mode de fonctionnement DAC : USB / Coaxial / Optique | • / • / • |
| Chargement de fichiers audio en flux continu USB-B DSD (DoP) : DSD2.8 / DSD5.6 | • / • / • |
| Isolation de signal pour fonctionnement en mode DAC | • |
| Réducteur de jitter | • |
| Version HDAM | HDAM+HDAM SA3 |
| Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | • / - |
| Composants audio de haute qualité | • |
| Composants sur mesure | • |
| Configuration symétrique des circuits | • |
| Plaque métallique supplémentaire pour renforcer le châssis | • (1.5mm) |
| Panneaux latéraux en aluminium | • |
| Casque : Standard / Tampon / Rétroaction de courant | - / • (HDAM-SA2) / - |
| **Réseau** | |
| Wi-Fi / Réseau local câblé | • (2.4GHz, 5GHz) / • |
| Mode d'activation et de désactivation du Wi-Fi | • |
| Mode d'activation et de désactivation du Bluetooth | • |
| Streaming audio DSD | jusqu'à DSD5.6 |
| Formats non compressés : DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | • / • / • / • |
| Lecture en continu | • (FLAC, WAV, DSD) |
| **Entrées/sorties** | |
| Sortie analogique (RCA) | 1 |
| Sortie variable (RCA) | 1 |
| Numérique optique entrée/sortie | 2 / 1 |
| Numérique coaxiale entrée/sortie | 1 / 1 |
| Borne RCA plaquée or | • |
| Fréquence d'échantillonnage entrée USB type B | jusqu'à DSD11.2 |
| Sortie casque | • |
| Port Ethernet | • |
| Commande par IP | • |
| Report infra-rouge | • |
| RS232 | • |

| Spécifications | |
|---|---|
| Mécanisme | SACDM-3L |
| Conversion D/A | Marantz Musical Mastering |
| DAC IC | Marantz Musical Mastering |
| Filtre numérique | Marantz Musical Mastering |
| Option de filtrage : Mode CD / SA-CD / DAC | • / - / • (PCM only) |
| Réducteur de bruit | Marantz Musical Mastering |
| Filtre passe-bas | HDAM |
| Tampon de sortie | HDAM SA3 |
| Amplification casque | HDAM SA2 |
| SACD AUDIO | |
| Réponse en fréquence (pers.) | 2 Hz - 50 kHz |
| Plage dynamique (SA) | 109 dB |
| Rapport signal/bruit (SA) | 112 dB |
| Taux de distorsion harmonique (SA) | 0.0008% |
| Séparation des canaux (SA) | - |
| CDDA AUDIO | |
| Réponse en fréquence | 2 Hz - 20 kHz |
| Plage dynamique | 98 dB |
| Rapport signal/bruit | 104 dB |
| Taux de distorsion harmonique total | 0.000015% |
| Séparation des canaux | - |
| **Caractéristiques générales** | |
| Couleurs disponibles : Noir / Argent-or | • / • |
| Télécommande | RC002PMND |
| Consommation électrique en W | 48 |
| Consommation en veille en W | 0.4 |
| Dimensions maximales (L x P x H) en mm | 443 x 424 x 130mm |
| Poids en kg | 13.5kg |
| Dimensions maximales du carton (L x P x H) en mm | 543 x 522 x 255mm |
| Poids du carton (produit incl.) en kg | 16.2kg |
| **EAN** | |
| Code SAP/EAN NOIR | SACD30N/N1B<br>4951035072455 |
| Code SAP/EAN ARGENT-OR | SACD30N/N1SG<br>4951035072448 |

Sound United
A Division of D&M Europe B.V.
P.O. Box 8744
5605 LS Eindhoven
The Netherlands

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com

