



marantz®



## ND8006 LECTEUR CD RÉSEAU AVEC MODE DAC

Les ingénieurs Marantz se sont servis de tout leur savoir-faire acquis dans l'élaboration de la Gamme Premium pour l'appliquer à ce lecteur hors du commun, le premier en son genre. Voici un "Lecteur de sources musicales numériques complet" ; Le ND8006 délivre le célèbre son Marantz à partir de toutes les sources en audio, y compris les sources de musique en ligne, la lecture de CD audio, les fichiers audio haute résolution stockés en local via le réseau et USB-B, AirPlay, Bluetooth, la technologie multi-room HEOS et bien plus encore. Mettez facilement à jour tous les systèmes audio existants pour obtenir le meilleur de la musique numérique. Quel que soit le support de stockage de votre musique favorite, vous pouvez en profiter en jouissant de la qualité Marantz la plus pure.

### Caractéristiques

Lecture de haute qualité de CD, de CD-R/RW (MP3/WMA)  
 Airplay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer et d'autres  
 2 entrées numériques optiques, coaxiales et USB Type B avec circuit d'isolation du bruit  
 Conversion numérique/analogique audiophile 192kHz/32bit (ESS9016) et double horloge  
 Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz  
 Amplificateur de casque indépendant avec HDAM-SA2 avec contrôle du gain  
 Transformateur toroïdal doublement blindé, plaque inférieure à deux couches et pieds rigides  
 Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz  
 Technologie audio multi-pièce sans fil HEOS intégrée  
 COMPÉTENCE HEOS DANS LE "HOME ENTERTAINMENT"  
 Prise en charge de la lecture des fichiers WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC et ALAC via les périphériques USB  
 Sorties numériques optiques, coaxiales ; sorties analogiques variables et fixes; RS232  
 Disponible en noir et en or/argent

### Les avantages

Meilleure qualité depuis vos CD préférés  
 Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne (lorsque disponible)  
 La meilleure des qualités à partir de fichiers de haute résolution jusqu'à 32bit / 384 kHz et DSD 11,2 MHz  
 Conversion des plus précises et qualité de son à partir de toutes les sources  
 Grande plage dynamique, étage de sortie analogique de haute résolution  
 Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants  
 Suppression des interférences pour la pureté du son  
 Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi  
 Fonctionnalité Audio multi-room avec d'autres appareils HEOS, contrôlé par l'application  
 Utilisez la commande d'ALEXA VOICE  
 Prend en charge les fichiers médias les plus populaires, y compris ceux de haute résolution  
 Sorties multiples et options d'installation modifiables  
 Combinaison parfaite avec l'amplificateur intégré PM8006 Marantz



because music matters

## ND8006

### LECTEUR CD RÉSEAU AVEC MODE DAC



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis

CARACTÉRISTIQUES	ND8006
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Texte / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	- / • / • / -
WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay	• / • / • / •
Diffusion de musiques en réseau & en ligne	•
HEOS multi room intégré	•
Port USB en façade	•
USB-B arrière avec mode asynchrone pour son PC	•
Streaming audio USB-B DSD	DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2
Entrée / Sortie numérique optique et coaxiale	• / •
Isolation du signal de masse pour fonctionnement en mode DAC	•
Sortie analogique	fixe & variable
Version HDAM	HDAM & HDAM SA2
Sortie casque	•
Transformateur d'alimentation	torique
Composants audio de haute qualité	•
Marantz Musical Digital Filtering	•
MUSIQUE EN STREAMING SUR LE RÉSEAU	
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Conçu pour iPhone/iPod/iPad	AirPlay
Radio Internet (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud*	• / • / • / • / •
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	• (Android/iOS)
ENTRÉES / SORTIES	
Fréquence d'échantillonnage entrée USB en façade	192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6
Entrée USB arrière de type B	•
Sortie analogique	fixe & variable
Port Ethernet	•

Entrées numériques : coaxiale / optique	• / x2
Sorties numériques : coaxiale / optique	• / •
Fréquence d'échantillonnage d'entrée	192 kHz / 24-bit
Bus de télécommande Marantz	•
RS232	•
Télécommande externe IF	•
Sortie casque	• (Contre-réaction de courant avec HDAM SA2)

SPECIFICATIONS	
Conversion numérique/analogique	ESS Hyper Stream
DAC IC	ES9016
Filtre passe-bas niveau	HDAM
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM SA2
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux de distorsion harmonique total	0,00002 %
Séparation des canaux	105 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles	Noir / Argent doré
Façade en métal	•
Consommation électrique	42 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation amovible	•
Commande à distance	RC001PMND
Fonction de commande à distance du système	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 341 x 106 mm
Poids	8,0 kg

EAN		
EU ND8006/N1B	4951035061473	Noir
ND8006/N1SG	4951035061480	Argent/Doré